




# Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma80 kumanda kapaklı, kare, temassız

**■ GEBERIT**



## KULLANIM AMAÇLARI

- Özel ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

## ÖZELLİKLER

- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- Otomatik deşarj tetikleme etkinleştirilebilir
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Mekanik düğmesiz kumanda kapağı
- Işık çubukları ile algılanabilir tuşlar
- Tuş aydınlatması yaklaştığınızda etkinleşir
- Beş renkte ayarlanabilen tuş aydınlatması
- Rehber ışık kapatılabilir
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama

- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kullanıcı algılama aralığı ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Kilitlenebilir
- Bakımı ve temizliği kolaydır

## TEKNİK VERİLER

Koruma türü

IP45

Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0.15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	0 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	1–60 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Tuş şekli	kare

## TESLİMAT KAPSAMI

- Sigma80 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış

## EK OLARAK SIPARIŞ EDİLECEKLER

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi

<i>Ürün numarası</i>	<i>Renk / Yüzey</i>	<i>Malzeme</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Güç tüketimi</i> <i>W</i>	<i>Model</i>
<b>116.090.SG.6</b>	siyah / Cam	Cam	24.7	16.4	1	≤ 4	2 kademeli deşarj